VAPE UG (Haftungsbeschränkt)
Vielstedter Aroma Paff Experten

Nabbenkamp 1 27798 Hude-Vielstedt Tel. +49-4408-80909652 info@hisvape.net
Ust.ID.Nr.: DE280623862 Steuernr:57/201/00187 Bankverbindung LZO Hude
Konto 90401118 Blz 28050100 IBAN DE66280501000090401118 BIC BRLADE21LZO

Joyetech eGo-C Bedienungsanleitung:

Beachte zum besseren Verständnis auch die Bilder der mitgelieferten englischen Originalanleitung!

Die eGo-C ist das jüngste Modell der Joyetech E-Zigaretten mit Tank-System.

Akkus und Ladevorgang:

Die eGo-C wird mit bereits vorgeladenen **Li-Ionen Akkus** ausgeliefert, die mit einer 5-Klick Passiv-Schaltung versehen sind (erneutes 5-maliges Klicken aktiviert den Akku wieder). Die LED des Tasters zeigt außerdem bei Bedienung den Ladestand des Akkus an: Weiß - über 50% Ladung, Blau- unter 20% Ladung.

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten die Akkus erst komplett wie folgt aufgeladen werden. Nach Einstecken USB-Ladekabels in den Steckdosenadapter und Einstecken in die Steckdose kann der Akku in das Gewinde des Ladekabels geschraubt werden.
Der Akku erkennt den Beginn des Ladevorgangs und bestätigt diesen mit dreimaligem Blinken und die LED am USB-Stecker schaltet von grün auf rot.

Durchschnittlich benötigen die Akkus über den Steckdosenadapter ca. 2 Stunden Ladezeit. Beim ersten Ladevorgang sollte die Batterie noch ein paar Stunden länger am Ladegerät bleiben nachdem die Ladestandsanzeige grün anzeigt. Später können die Akkus bei grüner Anzeige vom Ladegerät getrennt werden. Bitte nur mit dem gelieferten USB-Stecker und Steckdosenadapter laden.

Bei Benutzung des USB-Steckers ohne Steckdosenadapter zum Laden der Akkus empfehlen wir unbedingt die Benutzung eines aktiven USB-Hubs.

Der direkte Anschluss an eine Computer USB-Buchse könnte den Computer beschädigen.

Tipps für eine lange Akkulebensdauer:
Batterien nicht in warmer oder feuchter Umgebung lagern und nicht fallen lassen. Beim Aufschrauben keine Gewalt anwenden, damit sich das Gewinde nicht verkantet. Batterien von spitzen metallenen Objekten fernhalten (Kurzschlussgefahr). Bei Nichtbenutzung sollen Batterien stets vollgeladen gelagert werden.

LED-Anzeigen während des Ladens:

Steckdosenadapter:
LED leuchtet rot - Netzstrom liegt an

USB-Stecker:
LED leuchtet rot - Akku wird geladen
LED leuchtet grün - Ladevorgang beendet

VAPE UG (Haftungsbeschränkt)
Vielstedter Aroma Paff Experten

Nabbenkamp 1 27798 Hude-Vielstedt Tel. +49-4408-80909652 info@hisvape.net
Ust.ID.Nr.: DE280623862 Steuernr:57/201/00187 Bankverbindung LZO Hude
Konto 90401118 Blz 28050100 IBAN DE66280501000090401118 BIC BRLADE21LZO

LED am Akku:
LED blinkt dreimal - Ladevorgang wurde erkannt und beginnt

Laden von Li-Ionen Akkus:
- Nur auf feuerfesten Unterlage laden
- Nur unter Aufsicht laden
- Heruntergefallene Akkus nur im Abstand von mind. 30 cm laden
- Heißgewordene Akkus entsorgen
- Sollte ein Akku Feuer fangen, nicht mit Wasser löschen.

Warnung:

Die Batterien dürfen weder geöffnet, noch großer Hitze ausgesetzt werden, sonst besteht möglicherweise Explosionsgefahr. Zur Entsorgung geben Sie Ihre alten Batterien bitte zur fachgerechten Verwertung entweder an die nächste Batteriesammelstelle oder an die Verkaufsstelle zurück.

Einfüllen des Liquids

Öffne den Deckel eines leeren Tanks. Am leichtesten geht dies, indem man mit dem Fingernagel an der Seite, die etwas abgeflacht ist, den Deckel nach oben drückt. Tröpfele nun das Liquid in den Tank, bis er fast voll ist. Überfülle den Tank nicht, damit beim Wiederaufsetzen des Deckels kein Liquid verspritzt wird.

Drücke anschließend den Deckel wieder mit sanftem Druck auf die Patrone, bis sie mit einem hörbaren Klick sauber verschließt.

Zusammenbau

Um die eGo-C in Betrieb zu nehmen, benötigst Du eine geladene Batterie, eine Verdampfer-Base und -Cone, einen Verdampfer-Kopf (Atomizer-Head) und einen gefüllten Tank. Setze zuerst einen Atomizer Head auf die Base und schraube den Verdampfer-Cone darüber. Nun kann die Gewindeseite des Atomizers auf die Batterie geschraubt werden, wobei man darauf achten sollte, nicht zu stark anzuziehen, damit die Gewinde nicht überlastet werden.

VAPE UG (Haftungsbeschränkt)
Vielstedter Aroma Paff Experten

Nabbenkamp 1 27798 Hude-Vielstedt Tel. +49-4408-80909652 info@hisvape.net
Ust.ID.Nr.: DE280623862 Steuernr:57/201/00187 Bankverbindung LZO Hude
Konto 90401118 Blz 28050100 IBAN DE66280501000090401118 BIC BRLADE21LZO

Bei der ersten Benutzung eines neuen Atomizer-Heads solltest Du 1-2 Tropfen Liquid auf den Verdampfer geben, was am besten im eingebauten Zustand über die Cone-Öffnung geht, bevor das Tankdepot eingesetzt wird. Man kann auch alternativ später nach dem Tankeinsetzen 2-3 Mal kräftig an der der eGo-C ziehen ohne den Taster zu drücken.

Nun wird der Tank mit dem Deckel nach unten von oben in den Verdampfer eingeschoben und leicht eingedrückt, bis der Rand des Mundstücks bündig mit dem oberen Rand des Verdampfers abschließt.

Nicht mit Gewalt hineindrücken, sonst könnte der Tank beschädigt werden. Beim Hineindrücken durchstößt ein kleiner Stift in der Mitte des Verdampfers die Unterseite des Tankdeckels hörbar, so dass das Liquid in den Verdampfer fließen kann. Danach empfiehlt sich eine Drehung des Tanks im Atomizer um 360 Grad. Bei späteren Füllungen eines bereits benutzten Tanks kann entweder der Deckel des Tanks erneut abgenommen werden oder das Liquid mit einer Spritze eingefüllt werden.

Dampfen

Während des Ziehens am Mundstück den Taster gedrückt halten. Bei fabrikneuen Verdampfern sollten die ersten 10 Züge nicht inhaliert werden, da zunächst das im Verdampfer vorhandene Werksliquid ausgedampft werden muss. Paffe und blase den Dampf einfach solange wieder aus, bis das Aroma des eingefüllten Liquids deutlich zu schmecken ist.

Grundsätzlich sollte nicht zu stark gezogen und keine direkten Lungenzüge gemacht werden, das überhitzt den Verdampfer, das Liquid-Aroma kann sich nicht entfalten und es fließt durch den zu starken Zug mehr Liquid in den Verdampfer als verdampft werden kann. Dies führt dazu, dass Liquid austritt.

Achte darauf, dass stets genügend Liquid im Tank vorhanden ist, weil sonst der Verdampfer trocken läuft, was zu einem metallischen und verbrannten (kokeligen) Geschmack und Überhitzung führen kann. Außerdem neigt die Ego zum Lecken, sobald der Tank fast leer ist.

Überhitzung

Wenn die Außenseite des Verdampfers heiß wird, zeigt dies eine bevorstehende Überhitzung an. In diesem Fall sollte bis zur erneuten Benutzung solange gewartet werden, bis sich der Verdampfer abgekühlt hat.

VAPE UG (Haftungsbeschränkt)
Vielstedter Aroma Paff Experten

Nabbenkamp 1 27798 Hude-Vielstedt Tel. +49-4408-80909652 info@hisvape.net
Ust.ID.Nr.: DE280623862 Steuernr:57/201/00187 Bankverbindung LZO Hude
Konto 90401118 Blz 28050100 IBAN DE66280501000090401118 BIC BRLADE21LZO

Wartung und Pflege

Folgende Pflegehinweise sorgen dafür, dass Deine eGo-C für lange Zeit einwandfrei funktioniert:
Reinige die Gewinde auf der Batterieoberseite und der Verdampferunterseite nach Verwendung mit einem Papiertuch. Die Batterien niemals mit Wasser in Berührung bringen, da sonst Kurzschlussgefahr besteht. Gelegentlich sollte die Innenwand des Verdampfers und die Außenseite der Tanks mit einem Papiertuch gereinigt werden und der Verdampfer (ohne Tank) von der Gewindeseite her durchgeblasen werden (Papiertuch vor die Tankseite halten, da Liquid austreten kann).

Verdampfer können nicht zur Reinigung geöffnet werden. Sollte der Dampf plötzlich unangenehm oder gar verbrannt schmecken, sollte auf keinen Fall weitergedampft werden, weil sich sonst der kokelige Geschmack hartnäckig im Verdampfer festsetzen kann.

Wahrscheinlich ist der Liquidnachfluss gestört. Versuche eine der Techniken, wie oben und im Abschnitt Zusammenbau beschrieben, oder, sollte sich der Geschmack dadurch nicht bessern, führe eine Komplett-Reinigung durch.

Grundsätzlich sind Verdampfer-Heads aber Verschleißteile, die ausgetauscht werden sollten, wenn sich kein ordentlicher, geschmackvoller Dampf mehr entwickeln will.

Garantie

Wir garantieren während 90 Tagen die einwandfreie Funktion der Akkus, des Ladegeräts und AC Adapters. Verdampfer werden laut Hersteller nur mit DOA- Garantie geliefert, die wir aber um 7 Tage verlängern (ausgenommen LR- Verdampfer). Eine schwächer werdende Verdampfer Leistung aufgrund verkrusteter Liquidablagerungen auf der Heizwendel kann nicht als Garantiefall geltend gemacht werden.

Durch entsprechende Pflege und Reinigung kann die Lebensdauer der Verdampfer aber deutlich verlängert werden. Ebenso führen einige Liquidsorten zu stärkeren Ablagerungen und führen somit schneller zu einem Leistungsverlust.

Während der Garantiezeit werden Teile, die aufgrund eines Material- oder Produktionsfehlers einen Defekt aufweisen, von uns kostenlos ersetzt.

Bitte beachte die weiteren Bestimmungen unserer AGB.

Jedes gewaltsame Öffnen der Batterien oder der Verdampfer oder die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Geräte führt zu einem Garantieverlust. Die Garantie erlischt außerdem bei vorgenommenen Modifikationen an den Geräten und bei Verwendung von nicht für die eGo-C freigegebenen Ersatz- und Zubehörteilen.

Happy vaping !